

IDR-6A

Fernbedienfeld für NF300, NF3000, NF500 und NF5000



Fernbedienfeld für NF 300, NF 3000, NF 500 und NF 5000

Ein graphisches LCD Display mit 240x64 Pixel mit Hintergrundbeleuchtung stellt die LCD-Anzeigen der Brandmelderzentrale dar.

Eingebaute LEDs für Betrieb, Feuer, Störung, Abschaltung, Wartung Melder, Gruppentest, ÜE AB, Verzögerung läuft, Übertragungsstörung und Feuerwehr gerufen.

Es beinhaltet folgende Bedienfunktionen: Summer AUS, Verzögerung AB, Rücksetzen, Akustik AB/AN, weitere Meldungen und Gruppen in Alarm.

Technische Daten

Versorgungsspannung:	18 bis 32 VDC
Stromverbrauch:	80 mA @ 24VDC
Strom bei Alarm:	155 mA @ 24VDC
Ansteuerung:	RS485 über 2 Adern
max. Leitungsimpedanz:	25 Ohm pro Ader (ca. 3km bei 1,5mm ²)
Farbe:	grau -RAL 7021
Betriebstemperatur:	-5°C bis +45°C
rel. Luftfeuchtigkeit:	5% bis 95% (nicht kondensierend)
Maße (B x H x T):	254 x 165 x 55 mm
Schutzart:	IP 30 nach EN 60529

Passendes Zubehör:



IDR-UP1 Anzeige-und Bedienteil

Farbe:	grau -RAL 7021
Maße (B x H x T):	307 x 218 x 60 mm
Maße (B x H):	260 x 170 mm
Rahmenstärke:	26,9 mm